



VP 系列



| タイプ | VP-□A | VP-□C |
|--------|------------------------------|-------------------|
| 制御方式 | 位相制御 | |
| 設定方式 | 手動設定 (設定器内蔵), 無電圧接点 | |
| 相数 | 単相 | |
| 周波数 | 50/60Hz | |
| 定格回路電圧 | 100/110V | 200/220V |
| 電圧許容範囲 | 定格回路電圧の±10% | |
| 定格電流 | 0.5A, 1.5A, 3A, 5A, 10A | 1.5A, 3A, 5A, 10A |
| 出力調整範囲 | 入力電圧の15~98% | 入力電圧の7.5~98% |
| 周囲温度 | 0~40℃ (40℃以上は電流低減) | |
| 最小負荷電流 | 100mA | |
| 絶縁抵抗 | 電力回路...接地 DC500Vメガーにて 50MΩ以上 | |
| 絶縁耐圧 | 電力回路...接地 AC 1KV 1分間 | |

VSCW 系列



| | |
|--------|--|
| 制御方式 | 位相制御 ゼロクロス比例制御 ゼロクロスON/OFF制御方式 位相ゼロクロス比例制御自動切替 |
| 設定方式 | 4~20mA (250Ω), 1~5V (60KΩ), 0~20mA (250Ω), 0~5V (60KΩ), 0~10V (32KΩ), 電圧パルス信号0/12V (60KΩ), 無電圧接点, 外部手動設定 |
| 相数 | 単相 |
| 周波数 | 50/60Hz 自動切替 |
| 定格回路電圧 | 100~240V フリー |
| 電圧許容範囲 | ±10% |
| 定格電流 | 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 300, 450, 600A |
| 出力調整範囲 | 0~98% |
| 勾配調整範囲 | 0~100% |
| 周囲温度 | 0~40℃ (動作補償範囲 -15~60℃) |

專業進口日本各廠牌FA自動控制器材 **通南科技股份有限公司**

<http://www.tongnan.com.tw>

TEL:(02)2746-7990 FAX:(02)2756-3221

E-mail : tntc@tongnan.com.tw

10578台北市延壽街155號1樓